

Klippon® Relay

## CUBESERIES KITs – Vormontierte Koppelrelais

### Vormontierte Koppelrelais sparen Zeit und reduzieren Materialnummern

Unternehmen setzen die vormontierten CUBESERIES KITs Koppelrelais in Industrie, Maschinenbau sowie Prozess- und Energietechnik ein. Die Koppelrelais schalten industrielle Kleinlasten, entkoppeln Anlagenteile und vervielfältigen Signale effizient. Die industriellen Relais aus Europa liefern Robustheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Vormontiert reduzieren sie Installationszeit und Materialnummern. Die CUBESERIES vereinfacht die Handhabung, bietet industrietaugliches Design und verdrahtet über PUSH IN-Anschluss sowie Querverbindungen effizient, schnell und sicher.



#### Ihre besonderen Vorteile:

- KIT bestehend aus Relais, Sockel, Haltebügel und Statusanzeige
- 100 % funktionsgeprüft
- Vielfältige Querverbindungen
- Schnelle Verdrahtung mit PUSH IN
- Haltebügel mit Markiereraufnahme
- Koppelrelais ab 15,6 mm Baubreite mit 1 Wechsler (16 A) und 2 Wechsler (8A)
- Koppelrelais ab 27 mm Baubreite mit 2 Wechslern (12 A) und 4 Wechslern (7 A)

PUSH IN 





## CRI KITS Koppelrelais

Typ	Nennsteuerspannung	Prüftaste	Status-LED	Freilaufdiode	Anschluss-technik	Kontaktausführung	Dauerstrom	VPE	Best.-Nr.
CRIKIT P 24VDC 1CO L/D	24 V DC		●	●	PUSH IN	1 Wechsler	16 A*	10	3137560000
CRIKIT P 24VDC 1CO L/D/PB	24 V DC	●	●	●	PUSH IN	1 Wechsler	16 A*	10	3137570000
CRIKIT P 24VAC 1CO L	24 V AC		●		PUSH IN	1 Wechsler	16 A*	10	3137340000
CRIKIT P 24VAC 1CO L/PB	24 V AC	●	●		PUSH IN	1 Wechsler	16 A*	10	3137350000
CRIKIT P 230VAC 1CO L	230 V AC		●		PUSH IN	1 Wechsler	16 A*	10	3137360000
CRIKIT P 230VAC 1CO L/PB	230 V AC	●	●		PUSH IN	1 Wechsler	16 A*	10	3137370000
CRIKIT P 24VDC 2CO L/D	24 V DC		●	●	PUSH IN	2 Wechsler	8 A	10	3137380000
CRIKIT P 24VDC 2CO L/D/PB	24 V DC	●	●	●	PUSH IN	2 Wechsler	8 A	10	3137390000
CRIKIT P 24VAC 2CO L	24 V AC		●		PUSH IN	2 Wechsler	8 A	10	3137400000
CRIKIT P 24VAC 2CO L/PB	24 V AC	●	●		PUSH IN	2 Wechsler	8 A	10	3137410000
CRIKIT P 230VAC 2CO L	230 V AC		●		PUSH IN	2 Wechsler	8 A	10	3137420000
CRIKIT P 230VAC 2CO L/PB	230 V AC	●	●		PUSH IN	2 Wechsler	8 A	10	3137430000
CRIKIT S 24VDC 1CO L/D	24 V DC		●	●	Schraube	1 Wechsler	16 A*	10	3137440000
CRIKIT S 24VDC 1CO L/D/PB	24 V DC	●	●	●	Schraube	1 Wechsler	16 A*	10	3137450000
CRIKIT S 24VAC 1CO L	24 V AC		●		Schraube	1 Wechsler	16 A*	10	3137460000
CRIKIT S 24VAC 1CO L/PB	24 V AC	●	●		Schraube	1 Wechsler	16 A*	10	3137470000
CRIKIT S 230VAC 1CO L	230 V AC		●		Schraube	1 Wechsler	16 A*	10	3137480000
CRIKIT S 230VAC 1CO L/PB	230 V AC	●	●		Schraube	1 Wechsler	16 A*	10	3137490000
CRIKIT S 24VDC 2CO L/D	24 V DC		●	●	Schraube	2 Wechsler	8 A	10	3137500000
CRIKIT S 24VDC 2CO L/D/PB	24 V DC	●	●	●	Schraube	2 Wechsler	8 A	10	3137510000
CRIKIT S 24VAC 2CO L	24 V AC		●		Schraube	2 Wechsler	8 A	10	3137520000
CRIKIT S 24VAC 2CO L/PB	24 V AC	●	●		Schraube	2 Wechsler	8 A	10	3137530000
CRIKIT S 230VAC 2CO L	230 V AC		●		Schraube	2 Wechsler	8 A	10	3137540000
CRIKIT S 230VAC 2CO L/PB	230 V AC	●	●		Schraube	2 Wechsler	8 A	10	3137550000

\*Für Dauerströme > 12 A bis maximal 16 A bei den 1 Wechsler Varianten, müssen die Anschlüsse 11 und 21, 12 und 22, 14 und 24 mit geeigneten Querschnitten gebrückt werden. Bei Verwendung des PUSH IN Sockels, kann dies auch mit den Querverbindungen „CXJ JMP 2P xx“ aufgebaut werden.



## CRM KITS Koppelrelais

Typ	Nennsteuerspannung	Prüftaste	Status-LED	Freilaufdiode	Anschluss-technik	Kontaktausführung	Dauerstrom	VPE	Best.-Nr.
CRMKIT P 24V DC 2CO L/D	24 V DC		●	●	PUSH IN	2 Wechsler	12 A	5	3137100000
CRMKIT P 24V DC 2CO L/D/PB	24 V DC	●	●	●	PUSH IN	2 Wechsler	12 A	5	3137110000
CRMKIT P 24V AC 2CO L	24 V AC		●		PUSH IN	2 Wechsler	12 A	5	3137120000
CRMKIT P 24V AC 2CO L/PB	24 V AC	●	●		PUSH IN	2 Wechsler	12 A	5	3137130000
CRMKIT P 230V AC 2CO L	230 V AC		●		PUSH IN	2 Wechsler	12 A	5	3137140000
CRMKIT P 230V AC 2CO L/PB	230 V AC	●	●		PUSH IN	2 Wechsler	12 A	5	3137150000
CRMKIT P 24V DC 4CO L/D	24 V DC		●	●	PUSH IN	4 Wechsler	7 A	5	3137160000
CRMKIT P 24V DC 4CO L/D/PB	24 V DC	●	●	●	PUSH IN	4 Wechsler	7 A	5	3137170000
CRMKIT P 24V AC 4CO L	24 V AC		●		PUSH IN	4 Wechsler	7 A	5	3137180000
CRMKIT P 24V AC 4CO L/PB	24 V AC	●	●		PUSH IN	4 Wechsler	7 A	5	3137190000
CRMKIT P 230V AC 4CO L	230 V AC		●		PUSH IN	4 Wechsler	7 A	5	3137200000
CRMKIT P 230V AC 4CO L/PB	230 V AC	●	●		PUSH IN	4 Wechsler	7 A	5	3137210000
CRMKIT S 24V DC 2CO L/D	24 V DC		●	●	Schraube	2 Wechsler	12 A	5	3137220000
CRMKIT S 24V DC 2CO L/D/PB	24 V DC	●	●	●	Schraube	2 Wechsler	12 A	5	3137230000
CRMKIT S 24V AC 2CO L	24 V AC		●		Schraube	2 Wechsler	12 A	5	3137240000
CRMKIT S 24V AC 2CO L/PB	24 V AC	●	●		Schraube	2 Wechsler	12 A	5	3137250000
CRMKIT S 230V AC 2CO L	230 V AC		●		Schraube	2 Wechsler	12 A	5	3137260000
CRMKIT S 230V AC 2CO L/PB	230 V AC	●	●		Schraube	2 Wechsler	12 A	5	3137270000
CRMKIT S 24V DC 4CO L/D	24 V DC		●	●	Schraube	4 Wechsler	6 A	5	3137280000
CRMKIT S 24V DC 4CO L/D/PB	24 V DC	●	●	●	Schraube	4 Wechsler	6 A	5	3137290000
CRMKIT S 24V AC 4CO L	24 V AC		●		Schraube	4 Wechsler	6 A	5	3137300000
CRMKIT S 24V AC 4CO L/PB	24 V AC	●	●		Schraube	4 Wechsler	6 A	5	3137310000
CRMKIT S 230V AC 4CO L	230 V AC		●		Schraube	4 Wechsler	6 A	5	3137320000
CRMKIT S 230V AC 4CO L/PB	230 V AC	●	●		Schraube	4 Wechsler	6 A	5	3137330000



Besuchen Sie unsere Webseite für mehr Informationen  
[www.weidmueller.de/cubeseries](http://www.weidmueller.de/cubeseries)



Besuchen Sie unseren Online-katalog für weitere Informationen